Conteúdo

Manual do usuário da L1300/L1800	. 7
Informações básicas do produto	. 8
Localização das partes da impressora	. 8

Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador7	71
Descarga do tubo de tinta	73
Execu	

	Margens aparecem em impressos sem margens	99
	Caracteres incorretos são impressos	100
	Tamanho ou posição incorreta da imagem	100
	O impresso está inclinado	101
	Resolução de problemas de qualidade de impressão	101
	Linhas brancas ou escuras no impresso	102
	O impresso está borrado ou manchado	103
	O impresso está fraco ou tem espaços em branco	104
	O impresso está granulado	105
	As cores estão incorretas	106
	Quando desinstalar o software do produto	107
	Desinstalação do software de impressão - Windows	107
	Desinstalação do software do produto - OS X	108
	Onde obter ajuda	109
Espe	cificações técnicas	Especificações de área ir 112
•	Requisitos de sistema para Windows	112
	Requisitos de sistema para OS X	112
	Especificações de impressão	113
	Especificações do papel	1

e2.3cifica

Especificações de tinta 11	16
----------------------------	----

Informçõesbásicas oproduto

Vejaestasseçõ





٥

Partes da impressora - interior



- 1 Tampa da impressora
- 2 Tubos de tinta
- 3 Tanques de tinta
- 4 Cabeçote de impressão na pãsiinicial

Observação: A L1300 semente 5 tanques de tinta. O tanque na extrema direita não é usado.

Tema principal: Localização dates da impressora

el

Tema principal:

4. Selecione o período desejado para

Como colocar papel

Antes de imprimir, coloque o papel para o tipo de impressão que vai fazer.

Carregamento de papel na impressora

Capacidade de carregamento do papel Papé**E**spson disponíveis Compatibilidade de papel para impressão sem margens Configurações de tipo de papel ou mídia

Carregamento de papel na impressora

Você pode imprimir em uma variedade de tipos e tamanhos de papel.

- 1. Abra o suporte de papel e puxe para cima as extensões.
- 2. Abra a bandeja de saída e puxe as extensões.

5. Deslize a guia da margem contra o papel, mas não aperte muito.

Sempre siga estas diretrizes de carregamento de papel:

- Coloque apenas o número recomendado de folhas.
- Coloque o papel com a borda curta entrando primeiro, não importa a direção do documento ou da foto.
- Coloque o papel timbrado ou papel pré-impresso com a margem superior primeiro.
- Não coloque papel acima da seta na guia de margem.
- Confira o pacote do papel para instruções de carregamento adicionais.

Tema principal: Como colocar papel

Referências relacionadas

Capacidade de carregamento do papel

Carregamento de edirvæToj22e660Td(empresso)r

2. Abra a bandeja de saída e puxe as extensões.



3. Deslize a guia da margem para a esquerda.

4. Carregue até 10 envelopes contra o lado direito da impressora, por trás da lingueta, com o lado de impressão voltado para cima e com a aba virada para a esquerda.

Tipo de papel	Coloque até este número de folhas
P(mero)Tj2252.610.4543118re000rpel	

Tema principal: Como colocar papel

Compatibilidade de papel para impressão sem margens

Você pode imprimir

2. Selecione o comando de impressão no seu aplicativo.

Observação: Pode ser necessário selecionar um ícone de impressão na tela, a opção

4. Selecione o tamanho do papel colocado como a definição de Tamanho do documento.

Observação: Você também pode selecionar a configuração Definido

15. Para reduzir ruído durante a impressão quando selecionar **Papel normal/Bright White Paper**, selecione **Sim** no menu Modo silencioso (L1300).

Opções de qualidade de impressão - Windows Opções de impressão de múltiplas páginas - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia

Compatibilidade de papel para impressão sem margens

Tarçeð Bot / Fr2a1504. Excelation Tiglet) Tiglet 5 Elige #1948 0) #1980 401 (Value elige Tiglet Bar) TJY El (sel Fet 5 Br (ã) 7 Tiglet 0 Tot (65 Z j 8 932 Dot (elige 6). Bje 2 Tot (VV in 80

3. Selecione

Opções de impressão em frente e verso -

Controles de cor Permite que selecione um Modo de cores, configura

Tema principal: Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows

Opções de imagem e configurações adicionais - Windows

Você pode selecionar qualquer uma das opções de imagem e configurações adicionais para personalizar a sua impressão. Algumas opções podem estar pré-selecionadas ou indisponíveis, dependendo das outras configurações que você escolheu.

Opções de imagem

Enfatizar o texto

Ajusta o peso do texto impresso para melhor leitura.

Enfatizar as linhas finas

Ajusta o peso das linhas impressas para melhor visibilidade.

Suavizar contornos

Suaviza bordas serrilhadagens de baixa resolução,

4. Clique no botããã

- 5. Selecione quaisquer opções de configuração avançada para personalizar a sua impressão.
- 6. Clique em **OK** para fechar a janela de Definições expandidas.
- 7. Clique em **OK** para fechar a janela do software da impressora.

Definições expandidas - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Definições expandidas - Windows

Você pode selecionar estas configurações na
Sempre usar as definições de origem de papel

4.

Você pode controlar a impressão usando as opções na tela.

- Para cancelar a impressão, clique com o botão direito do mouse em qualquer trabalho de impressão e clique em **Cancelar**.
- Para cancelar a impressão, clique com o botão direito do mouse em qualquer trabalho de impressão e clique em **Pausar**.
- Para retomar a impressão, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão marcado como "Suspenso" e clique em **Reiniciar**.

Tema principal: Como imprimir seu documento ou foto - Windows

Como selecionar configurações padrão de impressão - Windows

Quando você altera as configurações de impressão em um programa, as mudanças só se aplicam se você estiver imprimindo usando o programa surante

- 3. Selecione as configurações de impressão que deseja usar como padrão em todos os programas do Windows.
- 4. Clique em **OK**.

Essas configurações são agora os padrões selecionados para impressão. Você ainda pode ánlas conforme necessário quando usar o mesmo programa para imprimir.

Como mudar o idioma das telas do software da impressora

Tema principal: Como imprimir com Windows

Como mudar o idioma das telas do software da impressora

Você pode alterar o idioma usado nas telas do software da impressora para Windows.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione Definições da impressora.

Você vê a janela de configurações de impressão.

3. Clique na guia Manutenção.

Você vê as opções de manutenção:

- 4. Selecione o idioma que deseja usar como a configuração de **Idioma**.
- 5. Clique

Como selecionar as Como selecionar as Como selecionar as Dimensionamento de Como fazer o gerenciamento de Como imprimir configurações configurações opções imagens impressas - OS X

cores - OS X

Observação: A janela de impressão pode ser diferente, dependendo da versão do OS X e do aplicativo usado.

5. Selecione as configurações de Cópias e Páginas, conforme necessário.

Observação: Caso não veja essas configurações na janela de impressão, verifique-as no aplicativo antes de imprimir.

6. Selecione as opções de configuração de página: Tamanho do Papel e Orientação.

Observação: Caso não veja essas configurações na janela de impressão, verifique-as no aplicativo antes de imprimir. Elas podem ser acessadas selecionando **Configurar página** no menu Arquivo.

7. Selecione todas as configurações específicas de aplicativos que aparecem na tela, como as mostradas na imagem acima para o aplicativo Pré-visualização.

8. Selecione Definições de ãopareastir do menu suspenso.

Você verá estas configurações:

Observação: A impressão sem margens não está disponível na L1300.

Tema principal: Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Opções de impressão - OS X

Você pode selecionar qualquer uma das opções de impressão para personalizar a sua impressão. Algumas opções podem estar indisponíveis, dependendo das outras configurações que você escolheu.

Observação: A impressão sem margens não está disponível na L1300.

Expansão

Configuitaçõesse de opçõesjude sol es or manualmente. Clique na seta ao lado de Definições

Definições manuais

avançadas e selecione as configurações de Brilho, Contraste, Saturação e tons de cores individuais. Você também

Como verificar o estado da impressão - OS X

Tema principal: Como imprimir com OS X

Como verificar o estado da impressão - OS X

Durante a impressão, você pode ver o progresso do trabalho e controlar a impressão.

 (\mathbf{x})

•	Para pausar um trabalho de impressão, clique no trabalho e clique em	ou e	em Suspender.
	Para retomar um trabalho de impressão, clique no trabalho marcado	no	1c.39iopune

4.

Como recarregar a tinta

Quando a tinta em um tanque de tinta estiver com o nível baixo, você terá que recarregá-lo.

Antes de checar o nível da tinta ou recarregar o tanque de tinta conforme descrito aqui, certifique-se de ler as precauções de segurança da tinta.

Cuidado: Se o nível da tinta estiver abaixo da linha inferior do tanque de tinta, recarregue-o até a linha superior. O uso contínuo do produto quando o nível da tinta está abaixo da linha inferior ng1Tf50.30Td(S6Q173d(n)Tj6.120Td(í

Observação: A L1300 tem cinco tanques,

2. Para desativar as pfertas 1nnais, desmarque a caixa Mostrar as ofertas da Epson. (Ofertas promro1nnaisnão estão disponíveis na América Latina.)

Tema principal: Vaoificanível das tintas

Compre Eiptson

Você também pode comprar tinta e papel genuínos da Epson através de um revendedor autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site global.latin.epson.com/br ou ligue para o escritório da Epson mais próximo.

4. Desengate a unidade **tars**ques de tinta do produto e coloque-a em separado.

Observação: Não puxe os tubos de tinta.

5. Abra a tampa da unidade do tanque de tinta, depois remova a tampa do tanque de tinta.

 $\overline{ }$

Observação: Certifique-se de que a cor do tanque de tinta corresponde à cor que deseja

 Remova a ponta tampa darrafa, mas não jogue a ponta fora para que possa usáplara selar a tampa mais tarde, secessário. Depois remova a tampa e 0Td(o)Tj8a82septaTd2aca8a0Td(da)Tj1f.930Td(garrafa,)Tj40.580T



9. Coloque a tampa firmemente no tanque de tinta.

 $\overline{ }$

- 10. Repita os passos anteriores, conforme necessário, para cada tinta que desejar recarregar.
- 11. Feche a tampa da unidade do tanque de tinta.

12. Engate a unidade do tanque de titataque 7



-

Como ajustar a qualidade de impressão

Se a qualidade de impressão decair, pode ser necessá

Como verificar os jatos usando um utilitário do computador

Você pode verificar os jatos do cabeçote de impressão usando um utilitário no seu computador Mas ou Windows.

1. Certifique-se de que nenhuma luz que

- 5. Clique em Imprimir.
- 6. Verifique o modelo impresso para ver se há falhas nas linhas.

4. Execute uma verificação dos jatos para confirmar se o cabeçote de impressão está limpo.

Caso não veja nenhuma melhora após limpar o cabeçote de impressão até 3 vezes, desligue o produto e espere pelo menos 12 horas. Depois, verifique o status dos jatos e tente limpar o cabeçote **seværcéssa**rio. Se a **qiradiadas**im não melhorar, entre em contato com o suporte técnico da Epson.

Tema principal: Limpeza do cabeçote de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão

Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Você pode limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário no seu Weinhadador

- 1. Certifique-se de que nenhuma luz do produto esteja indicando erros.
- 2. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Windows: Acesse a área de trabalho do Wolfique/som o botão direito do mouse no ícone do produto na barra

- 5. Clique em **Iniciar** para iniciar o ciclo de limpeza.
 - A luz ligar pisca durante o ciclo de limpeza e fica acesa quando o ciclo de limpeza termina.

Cuidado: Nunca desligue o produto durante um ciclo de limpeza ou você pode danificá-lo.

- 6. Quando a luz ligar para de piscar e permanece acesa, você pode verificar se os jatos estão limpos. Clique em **Imprimir modelo de verificação dos jatos** e clique em **Imprimir**.
- 7. Verifique o modelo impresso para ver se
- Se não houver falhas, clique em Terminar.
- Se houver espaç

Execução da descarga dos tubos de tinta usando o utilitário do computador

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão

Conceitos relacionados

Limpeza do cabeçote de impressão

Tarefas relacionadas

Recarregamento dos tanques de tinta

Execução da descarga dos tubos de tinta usando o utilitário do computador

Você pode usar o utilitário Eliminação total da tinta (Windows) ou Limpeza Total do Sistema (OS X) para

3. Siga as instruções na tela

Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador **Tema principal:** Como ajustar a qualidade de impresso **Conceitos relacionados** Limpeza do cabeçote de impressão

Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

- 1. Certifique-se de que nenhuma luz do produto esteja indicando erros.
- 2. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:

Windows: Acesse a bot

Você pode alinhar o cabecote de impressão usando um utilitário no seu computador Mac ou Windows.

Observação:

Como limpar o caminho do papel

Caso veja tinta na

5. Depois de checar o número de folhas carregadas na impressora, clique em **OK** para fechar a janela.

Observação: O número de folhas é exibido somente quando o Epson Status Monitor 3 está ativado.

Tema principal: Verificação do número de folhas

Limpeza e transporte do produto

Se o produto estiver sujo ou você precisar movê-lo

Quando guardar ou transportar de de remover o o incline a e o deixe que impacto ou mudanças de mesmo que a tampa da colocada de é quando apertar a tampa e
de remover o o incline a e Caso a pode vazar de manter a de

8. Coloque a trava de transporte na posição travada (de transporte): 🛱.



9. Desengate o tanque de tinta e coloque-o de lado, depois verifique se as tampas do tanque de tinta estão instaladas corretamente.



10. Engate a unidade do tanque de tinta no produto.

- 11. Feche a bandeja de saída e o depoarpel.
- 12. Prenda com fit

Solução de

٥	

Estado da luz	Condição/solução	
A luz ligar está acesa ⊘	O carregamento inicial de tinta pode não ter terminado. Carregue os tanques de tinta como descrito no pôster Guia de instalai3h. i3a8.1T94 ර	©51.(Condi)Tj32u5r7

5. Quando o jogadusolte os botõ

• Se o cabeçote de impressão do produto

Tema principal: Resolução de problemas de instalação Referências relacionadas Onde obter ajuda

Resolução de problemas com o papel

Confira estas soluções se tiver problemas para usar papel com o produto.

Problemas de alimentação do papel

Problemas de obstrução do papel

Problemas de ejeção do papel

Tema principal: Solução de problemas

Problemas de alimentação do papel

Se você tiver problemas para alimentar o papel, tente estas soluções:

- Se o papel não for alimentado para impressão, remova-o da impressora. Em seguida, recoloque-o no alimentador traseiro contra o lado direito e por baixo da guia. Deslize a guia de margem contra a borda do papel, certificando-se de que a pilha de papel não está acima da seta na guia de margem.
- Se várias páginas forem alimentadas ao mesmo tempo, retire o papel, abane as bordas para separar as folhas e vd(bmbavrd(brjatsane)2.040r0.780Td0.7882/I.780Td0.7.ida

Capacidade de carregamento do papel Especificações do papel

Temas relacionados

Como colocar papel

ęsdo

Problemas de obstrução do do (colf) 12.04tive (colo23.47j20.5809Td(Proble54.05Tj61.40Td(de)Tj14.930Td(

Nada é impresso

Se você tiver enviado um trabalho de impressão e nada imprimir, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Certifique-se de que quaisquer cabos de interface estejam conectados

0

Tema principal: Solução de problemas de impressão a partir de um computador Tarefas relacionadas Como executar uma verificação do produto Transporte do produto

O ícone do produto não



estiver

S 🚎 🗠 🖘 i a s t i vô des ão das configu 🥵 e caivingendas de a i

Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X

Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Verifique estes pontos se você tiver problemas com o leiaute ou o conteúdo das páginas impressas.

Imagem aparece invertida Muitas cópias são impressas Páginas em branco são impressas As ú sãoo

impressas

Você pode usar a opção de visualização no software da impressora para verificar as suas margens antes de imprimir.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Carregamento de papel na impressora Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Margens aparecem em

Caso veja uma margem em impressões sem

Observação: A impressão sem

Você pode usar a opç

O impresso está **frate**m espaços em branco O impresso está granulado As cores estão incorretas **Tema principal:**

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

O impresso está borrado ou manchado

Se os impressos estiverem borrados ou manchados, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o papel não está úmido, enrolado, velho ou carregando incorretamente no seu produto.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel atende às especificações para o produto.
- Use papéis Epson para garantir a saturação adequada e absorção de tintas Epson impress isstol istaqueLsTBd (irr(ps)3;d(s)

Conceitors: retlac i 200 a (10/s) dows) TjETBT/F211Tcoloc001T/5rg178d(õ) Tj6.10TdTd4ou

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão Descarga do tubo de tinta

Referências relacionadas

Papéis Epson disponíveis Especificações do papel Configurações de tipo de papel ou mídia

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Seleção das configurações avançadas - Windows

Tema principal: Resolução de probuemasde qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão

Limpeza do cabeçote de impressão

Alinhamento do cabeçote de impressão

Tarefas relacionadas

Carregamento de papel na impressora

Referências relacionadas Papéis Epson disponíveis

Tarefas relacionadas Como selecionar


Especificações técnicas

Estas seções listam as especificações técnicas do seu produto.

Requisitos de sistema para Windows

Requisitos de sistema para OS X

Especificações de impressão

Especificações do papel

Especificações de área imprimível

Especificações de tinta

Especificações de dimensão

Especificações elétricas

Especificações ambientais

Especificações de interface

para OS X

Requisitos de

Para utilizar o produto e seu software, seu computador deve usar um dos seguintes sistemas operacionais

- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

Observação: Visite o site de suporte da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte para o mais recente em termos de compatibilidade e drivers para o seu produto.

Tema principal: Especificações técnicas

Requisitos de

Para utilizar o seu produto e o software dele, seu computador Mac deve usar um dos seguintes sistemas operacionais:

• OS X 10.9.x

- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.x
- OS X 10.5.8

Observação: Visite o site de suporte da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte para o mais recente em termos de compatibilidade e drivers para o

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de impressão

Caminho do papel	Alimentação
Capacidade	Pilha de papel com espessura de 12 mm
	Aproximadamente 100 folhas de 64 g/m ² a

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações do papel

Utilize papel em condições normais:

- Temperatura: 10 a
- Umidade: 20 a

Observação: Como a

qualquer momento, a seja da Epson. Sempre teste uma amostra de papel antes de comprar grandes quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.

Papel de baixa qualidade pode reduzir a outros problemas. Se você problemas, mude para um papel de qualidade mais alta.



- 1 Esquerda: mínimo de 3 mm
- 2 Inferior: mínimo de 5 mm
- 3 Superior: mínimo de 5 mm
- 4 Direita: mínimo de 20 mm

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de tinta

Especificações de dimensão

Altura

Armazenada: 215 mm Imprimindo: 415 mm

Umidade

Em

Avisos

Veja estas seções para observações importantes sobre o seu produto.

Instruções de descarte do produto Reciclagem Marcas registradas Avisos sobre direitos autorais

Instruções de descarte do produtocidescartadoeou

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou a página global.latin.epson.com/br e clique no link para **Suporte técnico**.

Tema principal: Avisos

Reciclagem

A Epson preocupaeiseambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte

futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada – também são recicláveis eos, – s

Tema principal: Avisos

Marcas registradas

EPSON[®] é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para

Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson Atribuição de direitos autorais **Tema principal:** Avisos

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário